

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR眠狂四郎	LR-K/L5-K	GO楽

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
CN2	白	賞球出力	賞球
CN3	茶	大当たり中(※1)、全変動短縮中	確変
CN4	赤	全ての大当たり・小当たり中	
CN5	橙	大当たり中(※1)	大当たり
CN6	黄	始動口入賞ごとに出力	
CN7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
CN8	青	賞球払い出し予定出力	
CN9	紫	不正出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 8R速開放当たりは除きます(大当たり終了後に変動短縮が付く場合は全て含みます)

また、未変動短縮時のジャンプアップボーナス1R目の8回開放以前を除きます

(変動短縮中は情報があがりません)