

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANKYO		
機種名	CRF XJAPAN	HM M	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
①	白	賞球10個毎に出力	賞球
②	緑	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中出力	
③	灰	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎出力	スタート
④	黄	始動口1および始動口2入賞毎出力	
⑤	黒	大当たり中および小当たり中出力	大当たり
⑥	桃	大当たり中、小当たり中、および高ベース中出力	確変
⑦	青	大当たり中(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)出力	
⑧	赤	大当たり中(大当たり終了後、高ベースとなる大当たり中)および高ベース中出力	
⑨	橙	高ベース中出力	
⑩	水	不正出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当りを大当たり回数に含まない場合は大当たり3に大当たりを接続、大当たり4に確変を接続