

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	パチンコCR科学忍者隊ガッチャマン ～運命の絆～

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	茶	全ての大当り・小当り出力	大当り
2	赤	大当り・小当り・開放延長機能中出力	確変
3	橙	全ての大当り中出力	
4	黄	出玉のある大当り中出力	※大当り
5	緑	大当り(潜伏を除く)・開放延長機能中出力	
6	青	大当り(潜伏を除く)中出力	※大当り
7	紫	特別図柄1・2の変動毎出力	スタート
8	灰	上下始動口入賞毎出力	始動口
9	白	賞球	賞球
10	黒	ガラス扉・枠扉開放時に出力	扉
11	桃	セキュリティー	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※大当りはすべて12Rの信号で出力

※小当りを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥

※2R当り・小当を大当りにカウントしたくない場合は⑥