

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANKYO
機種名	CRFタイガーマスク2

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球10個毎に出力	賞球
2	緑	扉開放中に出力	
3	灰	スタート	スタート
4	黄	特別図柄1の停止毎に出力	
5	黒	全ての大当たり中、小当たり中に出力	
6	桃	全ての大当たり中及び高ベース中に出力	確変
7	青	全ての大当たり中に出力	大当たり
8	赤	大当たり(ショート開放)中の確変領域通過時(初回)に1.0秒間出力	
9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF	
10	水	不正関係	
11	茶	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF	
12	紫	始動口1への入賞毎に0.1秒間ON	
13	黄緑	始動口2への入賞毎に0.1秒間ON	
14	薄桃	ゲート1及びゲート2への通過毎に0.1秒間ON	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP - FREE