

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	奥村
機種名	CR怪物くんデーモンの剣

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	白	賞球	賞球
CN2	緑	ガラス枠・中枠開放中	
CN3	灰	有効スタート	スタート
CN4	黄	ヘソ入賞数	
CN5	黒	全ての大当り・小当り中	大当り
CN6	桃	電サポ中、全ての大当り中	確変
CN7	青	全ての大当り・小当り中及びバトルモード終了時に出力	
CN8	赤	全ての大当り中	
CN9	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
CN10	水	不正出力	※1
CN11	茶	電チュー入賞個数	
CN12	紫	確変領域通過エラー(Vアタッカーショット開放時のV入賞時)	
備考			

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMクリア・異常入賞・電波検知エラー・磁気検知エラー・断線エラー・球詰まりエラー
振動センサエラー及び大入賞口排出エラー発生時

有限会社 TOP-FREE