

パチンコ台配線資料

NO,

| | | | |
|-------|--------------------|-----|-----|
| メーカー名 | サミー | | |
| 機種名 | ぱちんこCR宮廷女官チャングムの誓い | MVA | FVA |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|--|----|----------------------|------|
| | 茶 | 全ての大当り出力(小当りも含む) | 大当り |
| | 赤 | 大当り・変動時間短縮短縮中に出力 | 確変 |
| | 橙 | 変動時間短縮短縮中に出力 | |
| | 黄 | 2R大当り出力 | |
| | 緑 | 電源投入時確変の場合大当りまで出力 | |
| | 青 | 15R大当り出力 | |
| | 紫 | スタート出力 | スタート |
| | 灰 | 上下始動口出力 | |
| | 白 | 賞球出力 | 賞球 |
| | 黒 | ガラス扉又は枠扉開放時に出力 | |
| | 桃 | RWMクリア後 磁気センサー異常時に出力 | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※ 小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は黄・青に「入力変換追加ハーネス」を接続して使用してください。

又2Rもカウントしたくない場合は黄(7. 8番)に接続しないでください。