

パチンコ台配線資料

NO,

| | |
|-------|------------------|
| メーカー名 | 豊丸 |
| 機種名 | CR SUPER電役ナナシーDX |

遊技台からの出力情報

| | 線色 | 出力内容 | 接続先例 |
|--|----|----------------------|------|
| | 白 | 賞球 | 賞球 |
| | 緑 | 扉または枠の開放している間 | |
| | 灰 | 特別図柄が停止毎に出力 | スタート |
| | 黄 | 始動口出力 | |
| | 黒 | 全ての大当たり中 | 大当り |
| | 桃 | 全ての大当たり及び大当たり終了後45秒間 | 確変 |
| | 青 | 全ての図柄が停止毎 | |
| | 赤 | 右打ちゲート通過毎 | |
| | 橙 | 払い出し予定数10個毎 | |
| | 水 | 不正関係 | ※1 |
| | | | |

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知・誘導磁界検知時に電源OFFするまで出力

各入賞口異常検出・確率変動機能作動領域異常通過・振動検出異常・RAMクリア時に

0. 1秒幅のパルス出力

有限会社 TOP - FREE