

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRTラック野郎

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
CN2	白	賞球出力	賞球
CN3	茶	大当たり中(電サポがない2Rは除く)、全変動短縮中	確変
CN4	赤	大当たり中(速開放当たりを含む)	大当たり
CN5	橙	大当たり中(電サポがない2Rは除く)	
CN6	黄	始動口(ヘソ+電チュー)に入賞ごとに出力	
CN7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
CN8	青	大当たり中(速開放当たりを含む)、小当たり	
CN9	紫	不正出力	※1
CN10	灰	左右ゲート通過毎	
CN11	桃	賞球予定分	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー

誘導磁界検知エラー、ラムクリア

有限会社 TOP-FREE