

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー	
機種名	ぱちんこCRリングにかけろ1～黄金の日本Jr. 編～	1HV

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球払い出し10個ごとに出力	賞球
2	緑	ガラス枠・枠扉開放時に出力	
3	灰	スタート	スタート
4	黄	始動口入賞毎	
5	黒	全ての大当たり・小当たり中に出力(時短中の2R・小当たりは除く)	大当たり
6	桃	大当たり・時短中に出力	確変
7	青	16R・5R大当たり中に出力	※1
8	赤	特別図柄の時短未作動時の2R大当たり中	※1
9	橙	賞球払い出し予定数10個ごとに出力	
10	水	セキュリティ	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合はCN7(青)とCN8(赤)を接続して下さい