

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	ぱちんこCR.北斗の拳(ラオウ) HVJT

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	茶	全ての大当り	大当り
	赤	大当り・時短・確変中に出力	確変
	橙	時短中に出力	
	黄	大当り出力(2Rのみ)	※大当り
	緑	電源投入時確変の場合大当りまで出力	
	青	5R・16R大当り出力	※大当り
	紫	スタート出力	スタート
	灰	始動口	
	白	賞球	賞球
	黒	扉開放	
	桃	セキュリティ	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※ 小当りのみを大当りにカウントしたくない場合は黄・青に「入力変換追加ハーネス」を接続して使用してください。

2Rをカウントしたくない場合は黄に接続してください。