

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANSEI
機種名	CR BE-BOP～壇蜜与太郎仙歌～

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球	賞球
2	緑	ガラス枠または内枠開放中	
3	灰	図柄確定ごと	スタート
4	黄	始動口入賞ごと	
5	黒	”JACKPOT”中に出力(突入当たりからチャンスタイム(時短)終了まで)	※1
6	桃	大当り・時短中	確変
7	青	全ての大当たり中(2R短開放大当たり含む)	大当たり
8	赤	賞球予定数	
9	橙	異常発生時(詳細は液晶画面に報知)	
10	水	異常発生時(詳細は液晶画面に報知)	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 JACKPOTの回数を大当たり1回としてカウント

有限会社 TOP - FREE