

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー
機種名	ぱちんこ CR クラブムーン CV

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	茶	全ての大当り・小当り出力	大当り
2	赤	大当り・変動時間短縮中に出力	確変
3	橙	特別図柄変動時間短縮中に出力	
4	黄	2R大当り出力	※大当り
5	緑	電源投入時確変の場合大当りまで出力	
6	青	15R・7R大当り出力	※大当り
7	紫	特別図柄1・2の変動毎に出力	スタート
8	灰	上下始動口入出力	始動口
9	白	賞球	賞球
10	黒	ガラス扉・枠扉開放時に出力	扉
11	桃	セキュリティー	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※小当りを大当りにカウントしたくない場合は④・⑥に「入力変換追加ハーネス」を使用

※2R当り・小当りを大当りにカウントしたくない場合は⑥に「入力変換追加ハーネス」を使用