

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR GO! GO! 郷3

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
CN2	白	賞球出力	賞球
CN3	茶	大当たり中(※1)、全変動短縮中	確変
CN4	赤	全ての大当たり中	大当たり
CN5	橙	大当たり中(※1)	
CN6	黄	上下始動口入賞ごとに出力	
CN7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
CN8	青	賞球払い出し予定出力	
CN9	紫	不正出力	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電チューサポートの付かない2R大当たりは除く(大当たり終了後に変動短縮が付く場合は全て含む)

また変動短縮非作動時のジャンプアップボーナスの場合は1Rの3回目開放以降に、変動短縮中のジャンプアップボーナスは1回目開放から出力します。