

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	平和		
機種名	CRスキージャンプ・ペア2	L9	

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力	賞球
	緑	遊技機枠・ガラス枠開放時に出力	
	灰	特別図柄が変動停止するたびに出力	スタート
	黄	遊技球が中ゲートを通過するたびに出力	
	黒	遊技球が右ゲートを通過するたびに出力	
	桃	普通図柄当たり中・大当たり中・時短中に出力	大当たり
	青	普通図柄当たり中に出力	
	赤	普通図柄当たり中・大当たり中・時短中に出力	確変
	橙	すべての入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球指示する毎に出力	
	水	不正関係	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP - FREE