

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一商会		
機種名	CRスーパーマンリターンズ	ライトMAX	KH

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黄	全ての11R大当たり中	※1
CN2	赤	全ての11R大当たり及び小当たり中	大当たり
CN3	青	時短中及び時短作動なしの11R出玉なし大当たり以外の大当たり中	確変
CN4	水	特別図柄1及び特別図柄2停止時	スタート
CN5	緑	時短作動ありの大当たり中	
CN6	桃	中・右の始動口入賞時	
CN7	橙	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力	
CN8	トマト	磁気センサー・不正入賞時に30秒出力	
CN9	灰	ガラス枠開放中に出力	
CN10	レモン	内枠開放中に出力	
CN11	茶	賞球	賞球

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合、大当たりをCN1(黄)に接続して下さい