

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大都技研
機種名	CR3×3EYES 大帰滅への道

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球完了分	賞球
2	緑	ガラス枠・内枠開放時に	
3	灰	図柄確定回数	スタート
4	黄	大当り図柄による大当り中	大当り
5	黒	大当り図柄による大当り中・時短中	確変
6	桃	特定大当り図柄による大当り中	
7	青	上大入賞口入賞時	
8	赤	下大入賞口入賞時	
9	橙	始動口1または始動口2(普通電役)入賞時	
10	水	賞球予定分	
11	茶	セキュリティ	※1
12	紫	アウトスイッチ通過時	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 電源投入時、異常入賞時、磁界検知時、磁気検知時

有限会社 TOP-FREE