

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	豊丸
機種名	CR餃子の王将3

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	扉または枠の開放している間	
	灰	メイン図柄が停止毎に出力	スタート
	黄	始動口出力	
	黒	セット中(大当たり及び電チューサポート中)	大当たり
	桃	セット中及びセット終了後200秒(おかわりタイムの最大時間)	確変
	青	「飛び込み」を通過する毎	
	赤	左上・左中・左下入賞口に入賞する毎	
	橙	払い出し予定数10個毎	
	水	不正関係	※1

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知・誘導磁界検知時に電源OFFするまで出力

各入賞口異常検出・確率変動機能作動領域異常通過・振動検出異常・RAMクリア時に

0. 1秒幅のパルス出力

有限会社 TOP - FREE