

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRスター錦野捕り物帳 H2-V・H2-VG ※CRAも同様です N2-V・N2-VG

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
PT2	白	賞球出力	賞球
PT3	茶	大当たり・全変動短縮中出力	確変
PT4	赤	全ての大当たり中に出力	大当たり
PT5	橙	大当たり(変動短縮のつかない5Rは除く)中に出力	※1
PT6	黄	上下始動口入賞ごとに出力	
PT7	緑	特別図柄が停止ごとに出力	スタート
PT8	青	普通図柄が停止ごとに出力	
PT9	紫	全変動短縮中出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 出玉なし5Rを大当たりに含めない場合はPT5(橙)に大当たりを接続して下さい