

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	SANYO
機種名	CR鉄拳伝タフ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	紫	大当たり出力(潜伏含む)	※1
2	黄	スタート出力	スタート
3	茶	大当たり・確立変動時間短縮中に出力	確変
4	赤	大当たり・小当たり(電サポ時はなし)出力	※2
5	灰	ST状態(高確率)付のの大当たり中に出力	大当たり
6	緑	上始動口	
7	黒	不正出力	
8	青	賞球出力	賞球
9	橙	内枠開放時に出力	
10	桃	ガラス枠開放時に出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 潜伏の大当たりを大当たりを含める場合は1(紫)に接続して下さい

※2 潜伏の大当たり・小当たりを大当たりを含める場合は1(紫)に接続して下さい