

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR Gレーザー

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
CN1	黒	前枠・中枠が開放中に出力	
CN2	白	賞球出力	賞球
CN3	茶	大当たり中(15R速開放当たりは除く)、全変動中	確変
CN4	赤	全ての大当たり中	大当たり
CN5	橙	全ての大当たり中、変動短縮中を除く小当たり中	
CN6	黄	始動口に入賞毎	
CN7	緑	特別図柄が停止毎	スタート
CN8	青	賞球(未払出し分含む)出力	
CN9	紫	不正出力	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1           磁気検知エラー、大入賞口及び下始動口不正入賞エラー  
               誘導磁界検知エラー、ラムクリア時

**有限会社 TOP-FREE**