

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	サミー		
機種名	CR神獣王		HVC

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	白	賞球払い出し10個ごとに出カ	賞球
2	緑	「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放中に出カ	
3	灰	スタート	スタート
4	黄	始動口入賞毎	
5	黒	全ての大当たり	
6	桃	大当たり・特別図柄の確率変動作動中に出カ	確変
7	青	16R大当たり中に出カ	
8	赤	当り1と同じ出力内容です。	大当り
9	橙	賞球払い出し予定数10個ごとに出カ	
10	水	セキュリティ	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP-FREE