

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	藤商事
機種名	CR遠山の金さん 二人の遠山桜

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球払出10個毎	賞球
	緑	ガラス枠及び内枠開放中	
	灰	スタート回数	スタート
	黄	始動口入賞毎	
	黒	大当たり中・電チューサポート状態中	確変
	桃	電チューサポート中	
	青	大当たり中	大当たり
	赤	電チューサポート中での特定大当たりを除く大当たり中	
	橙	特別図柄2始動口スイッチ通過毎	
	水	特別図柄1始動口スイッチ通過毎	
	茶	メイン賞球	
	紫	セキュリティ	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

有限会社 TOP-FREE