

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	大一商会
機種名	CR遠山の金さん～燃えろ桜吹雪～

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	ガラス・内枠開放中	
	灰	特別図柄停止時	スタート
	黄	全ての始動口入賞時	
	黒	全ての大当たり中	大当たり
	桃	全ての大当たり・小当たり中	
	青	時短機能が作動となる大当たり中	
	赤	時短中、大当たり中及び時短作動となる大当たり中	確変
	橙	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎	
	水	不正関係	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。