

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	豊丸
機種名	CR竜王伝説3

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	扉または枠の開放によりOFF	
	灰	特別図柄が停止毎に出力	スタート
	黄	始動口出力	
	黒	全ての大当たり中	大当り
	桃	すべての大当たり及び電チューサポート中に出力	確変
	青	出玉あり大当たり中	
	赤	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力	
	橙	扉または枠の開放によりON	
	水	不正関係	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知・誘導磁界検知時に電源OFFするまで出力

各入賞口異常検出・確率変動機能作動領域異常通過・振動検出異常・RAMクリア時に

0. 1秒幅のパルス出力

**有限会社 TOP - FREE**