

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	藤商事
機種名	CRサンダーバード～国際救助隊発進！シリーズ

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	赤	賞球	賞球
	灰	ガラス枠及び内枠開放中に出力	
1	茶	スタート出力	スタート
2	黄	始動口	
3	青	変動短縮機能作動中に出力	
4	橙	全ての大当たり及び小当たり及び開放延長中に出力	確変
5	紫	全ての大当たり及び小当たりを出力	大当たり
6	緑	大当たりを出力(2Rあり)	※1
7	黒	大当たりを出力(2Rなし)	※2
8	桃	不正出力	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 小当たりを大当たりを含めない場合は情報端子6(緑)に接続して下さい

※2 2R大当たり・小当たりを大当たりを含めない場合は情報端子7(黒)に接続して下さい