

パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CRAわくわくカーニバル

遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
PT1	白	賞球10個	賞球
PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間	
PT3	灰	普通図柄1・4が停止毎	スタート
PT4	黄	普通図柄1作動ゲート通過毎	
PT5	黒	大当たり中(右打LED点灯中)・右側LED消灯時45秒間	確変
PT6	桃	大当たり中(右打LED点灯中)	大当り
PT7	青	普通図柄4作動口入賞毎	
PT8	赤	普通図柄4作動ゲートの通過毎	
PT9	橙	賞球予定分10個	
PT10	水	セキュリティ	※1
PT11	茶	特別図柄停止毎	

備考

* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 磁気検知エラー、大入賞口及び右始動口不正入賞エラー
 誘導磁界検知エラー、ラムクリア時

有限会社 TOP-FREE