

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	アムテックス(平和)
機種名	CRA TOKIO PREMIUM

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	遊技機枠・ガラス枠開放時に出力	
	灰	左右中始動口による上大入賞口開放回数	スタート
	黄	上大入賞口カウントスイッチを通った個数	
	黒	大当たり中	大当たり
	桃	左始動口	
	青	右始動口	
	赤	中始動口	
	橙	賞球払い出し予定10個毎	
	水	不正関係	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 RWMの初期化・電波検知(30秒間)

エラー中(盤面スイッチ・不正入賞・磁気振動・入賞超過・大入賞口入賞超過・

球詰まり・中央回転体モーター)

**有限会社 TOP-FREE**