

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	ニューギン
機種名	CR.コブラ2

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
1	黒	扉開放中に出力	不正
2	白	賞球出力	賞球
3	茶	大当り・確変出力	確変
4	赤	大当り中に出力(2Rあり)	
5	橙	大当り中に出力(2Rなし)	
6	黄	始動口	
7	緑	スタート	スタート
8	青	大当り・小当り出力	大当り
9	紫	全変動短縮中出力	

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※ 4(赤)を使用し接続した場合、小当り時は大当り回数は上がりませんが大当り時のみ(2R確変を含む)カウンターがリセットされます。

※ 8(青)を使用した場合、大当り時のみではなく小当り時も大当り回数が増えカウンターがリセットされます。