

## パチンコ台配線資料

NO,

メーカー名	豊丸
機種名	CRA SUPER電役ドラゴン伝説

### 遊技台からの出力情報

	線色	出力内容	接続先例
	白	賞球	賞球
	緑	扉または枠の開放している間	
	灰	特別図柄が停止毎に出力	スタート
	黄	作動ゲート通過ごと(メイン図柄のみ)	
	黒	全ての大当たり中	大当たり
	桃	全ての大当たり中及び大当たり終了後45秒間	確変
	青	ヘソ下入賞口に入賞ごと	
	赤	右打ゲート通過ごと	
	橙	払い出し予定数10個毎	
	水	不正関係	※1

### 備考

\* 当社調べ 設置先の状況に合わせて結線してください。

※1 スイッチ異常検知中

磁気・電波・異常入賞・RAMクリア時に0.1秒間出力

**有限会社 TOP - FREE**